

カシャッ!カシャッ!

シャッター音または

ピンポン!ピンポン!

チャイム音で

侵入者や不審者に音と光で**威嚇**



乾電池・電源が不要な

充電式センサーライト アラーム機能付き

USB充電式
USBケーブル長さ約1.5m



赤色点滅で常時警戒!
充電不足のお知らせサインにも

※人を探知すると約1秒に2回点滅、待機時:約5秒に1回点滅、充電切れの場合:約1秒に1回点滅



壁面に設置したまま、**ワンタッチ**で本体が取り外せるので簡単に充電ができます

充電式で**くり返し**使える

内蔵バッテリーの寿命は単3形アルカリ乾電池(約)**400**本分に相当

充電式センサーライト アラーム機能付き **DLC-2T100AR**

- 1回の満充電で1日10回点灯した場合、約110日間使用可能 ※アラーム(シャッター音・チャイム音)設定時
- 1回の満充電で電気代約2円と経済的
- アラーム音の音量設定が可能(大・中・小)
- 防雨構造(屋外使用可能)



明るさ **200**ルーメン

【仕様明細】

品名	充電式センサーライトアラーム機能付き
品番	DLC-2T100AR
光源	LED 0.5W×8個
センサー探知方式	赤外線探知方式
センサー探知エリア	探知距離:最大約7m・探知角度:最大約140°
点灯時間	約10秒固定
アラーム切り替え設定	シャッター音・チャイム音・OFF
音量切り替え設定	大・中・小
昼夜切り替え設定	OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
使用電源	リチウムイオン充電電池3.7V 3600mAh
充電時間	約6時間(付属の充電用USBケーブル使用)
本体サイズ	約W75×D160×H133mm
本体重量	約250g
バンド取り付けサイズ	約80mmまで
設置場所	屋内/屋外(防雨構造)

※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

アラーム設定

切替えスイッチを押す毎に**シャッター音**、**チャイム音**、**OFF**の順番に切り替わります。



音量設定

切替えスイッチを押す毎に設定されたアラームの音量が**大**、**中**、**小**の順番に切り替わります。



可動範囲



※コンセントから充電する場合、ACアダプター(別売)を使用してください。



※バンド取り付けサイズ:約80mmまで



■商品に関するお問い合わせ