

暗い場所で人の動きを 探知するとパッと点灯し 約25秒後に自動で消灯



明るさ
120
ルーメン

玄関や廊下などのちょっとした明かりに

取り付けが簡単な
LEDセンサーライト充電式

DLC-NL002



**360°
回転**



USB充電式

USBケーブル長さ約50cm



自動点灯・消灯



USBケーブル付



探知エリア
最長約5m 最大約120°



約25秒
固定
点灯時間

取付方法

- 付属のネジや両面シールで壁面に取り付け
- 内蔵の磁石でスチール面に取り付け
- 卓上や床に置いて使用

玄関や廊下などのあかりに。懐中電灯として使用可能


- 人の動きを探知すると自動点灯(自動消灯)するセンサーライト
- 充電式なので面倒な電気工事不要
- 底面の内蔵磁石、付属のネジ、付属の両面シールで取り付け
- 約360°回転し、上下に約90°角度の調整が可能

取付方法 **4WAY**

ネジ/両面シール
磁石/置き型
に対応!



使用方法



ON : スイッチをONにしている間はライトが点灯(常時点灯)し続けます。(懐中電灯として使用)
AUTO : 周囲が暗いときに人が通ると自動でライトが点灯します。ライトの点灯時間は約25秒です。人がいなくなると自動で消灯します。人が探知エリア内にいる間は点灯し続けます。***周囲が明るいときは点灯しません。**
OFF : 電源を切ります。

取り付け、取り外しが簡単なので充電がしやすいです



充電が完了すると
赤色→緑色に点灯します



仕様詳細

品名	取り付けが簡単なLEDセンサーライト充電式
品番	DLC-NL002
光源	LED 0.1W×10個
明るさ(ルーメン値)	120lm
センサー探知方式	赤外線探知方式
センサー探知エリア	探知距離:最長約5m/探知角度:最大約120°
点灯時間	約25秒固定・常時点灯
点灯切り替え	ON / AUTO(センサーモード) / OFF
使用電源	リチウムイオン充電電池3.7V 1200mAh
充電時間	約4時間(付属の充電用USBケーブル使用)
使用時間	1日約5回点灯で約30日間使用可能(AUTO時)
本体サイズ	約W80×D80×H140mm
本体重量	約90g
USBケーブルサイズ	約50cm
設置場所	屋内(雨があたらない場所)

可動範囲



*可動範囲は目安となります。



【別売り】
ACアダプター
(出力:DC5V 1A)
品番:DS-0501000
JAN:4939736903346

DLC-NL002 外箱入数 48入



4 939736 903438

■商品に関するお問い合わせ